

FAT 9000 PROGRAM PLUG

for  
MILLIFEDE

REV. : 2                    DATE : 2-11-83  
FILE : MILLIFED

EDGE CONNECTORS, # OF PINS

P20    44

F19    24

START SWITCHES : 1 2

PLAYER SELECT SWITCHES : 1 2

PUSHBUTTON SWITCHES 1-6

  G C sw 1 — FIRE

TRAKBALL/STEERING

  H CLK — HCLK

  H DIR — H DIR

  V CLK — V CLK

  V DIR — V DIR

WIRE ROUTING LIST : MILLIFEDE

(description)	conn-pin	◇	conn-pin	...
(P20 - 1 )	A1 - V5	◇	A1 - S1	(+5V, 10.6V RET.)
(P20 - 2 )	A1 - V6	◇	A1 - R1	(+5 VOLT REG.)
(P20 - 3 )	A1 - W1	◇	A1 - U1	(+22 VOLTS)
(P20 - 4 )	A1 - W2	◇	A1 - U6	(-22 VOLTS)
(P20 - 5 )	A1 - W3	◇	A1 - E3	(H DIR PL1)
(P20 - 6 )	A1 - W4	◇	A1 - F1	(V DIR PL1)
(P20 - 7 )	A1 - W5	◇	A1 - F2	(V DIR PL2)
(P20 - 8 )	A1 - W6	◇	A1 - E4	(H DIR PL2)
(P20 - 13 )	A1 - X5	◇	A1 - A2	(S1 PL2)
(P20 - 14 )	A1 - X6	◇	A1 - H5	(START SW. 1)
(P20 - 17 )	A1 - Y3	◇	A1 - H3	(SELF TEST)
(P20 - 21 )	A1 - Z1	◇	A1 - R6	(+5V SENSE)
(P20 - 22 )	A1 - Z2	◇	A1 - T4	(+5V RET. SENSE)
(P20 - A )	A1 - Z3	◇	A1 - S2	(5V, 10.6V RET.)
(P20 - B )	A1 - Z4	◇	A1 - R2	(+5 VOLT REG.)
(P20 - C )	A1 - Z5	◇	A1 - E1	(H CLK PL1)
(P20 - D )	A1 - Z6	◇	A1 - E5	(V CLK PL1)
(P20 - E )	A1 - a1	◇	A1 - T1	(10.6 VOLT)
(P20 - F )	A1 - a2	◇	A1 - E2	(H CLK PL2)
(P20 - H )	A1 - a3	◇	A1 - E6	(V CLK PL2)
(P20 - N )	A1 - b2	◇	A1 - A1	(S1 PL1)
(P20 - P )	A1 - b3	◇	A1 - H6	(START SW. 2)
(P20 - S )	A1 - b5	◇	A1 - G3	(COIN 3 (R))
(P20 - T )	A1 - b6	◇	A1 - G2	(COIN 2 (C))
(P20 - U )	A1 - c1	◇	A1 - G1	(COIN 1 (L))
(P20 - Y )	A1 - c5	◇	A1 - R3	(+5 VOLT REG.)
(P20 - Z )	A1 - c6	◇	A1 - S3	(5V, 10.6V RET.)
(COIN COUNTER 1 (L))	A1 - J1	◇	P19 - A	
(COIN COUNTER 2 (C))	A1 - J2	◇	P19 - C	
(START 1 LED)	A1 - L1	◇	P19 - 3	
(START 2 LED)	A1 - L2	◇	P19 - 4	
(AUDIO 1)	A1 - L3	◇	P19 - 2	
(AUDIO 2)	A1 - L4	◇	P19 - 1	
(CRV FLAG)	A1 - L6	◇	A1 - N6	(SIGNAL GND)
(RED)	A1 - M1	◇	P19 - 12	
(GREEN)	A1 - M2	◇	P19 - 11	
(BLUE)	A1 - M3	◇	P19 - 10	
(COMP SYNC, COMP VID)	A1 - M6	◇	P19 - 7	
(VIDEED RET.)	A1 - N1	◇	P19 - H	

THE END